

測定結果				承認	確認	測定
機種	VP-3000SE			大 '23.05.08 橋		金 '23.04.23 子
お客様	様	管理番号				
測定日	2023年5月8日					

測定負荷 8Ω:抵抗負荷

1.残留ノイズ	L(mV)	R(mV)	max(mV)
入力ショート	1.0	1.0	1.5
確認	レ (3.0)	(3.0)	入力開放時
	レ (2.0)	(2.0)	VR中央位置

→ okの場合「レ」を記入、()内に数値

3.出力

	L	R	
最大出力(W)	23	23	≥20

4.各部電圧(V)

		L	R	typ
SG 6SN7 1st	Pa	89	89	90
	Ka	3.0	3.1	3.0
	Kb	94	94	95
SG 6SN7 2nd	K	6.4	6.5	6.5
	H	6.6		6.3
Prime300B (U)	P	390	390	-
	H	5.3	5.3	5.0
Prime300B (L)	P	390	390	-
	K	61	61	61
	H	5.3	5.3	5.0

1次側AC電圧	100
AC電流(A)	2.8

2.周波数特性

周波数 Hz	L dB		R dB		1W typ
	1W	-	1W	-	
10	-0.4		-0.4		
30	-0.2		-0.1		
100	-0.1		0.0		
300	0.0		0.0		
1000	0.0		0.0		0
3000	0.0		0.0		
10000	-0.1		-0.1		
30000	-0.4		-0.1		
70000	-0.9		-0.4		
100000	-1.5		-0.7		-3

-3dB	Lch		Rch	
	1W	-	1W	-
LO(Hz)	3.0	-	3.0	-
HI (KHz)	≥100kHz	-	≥100kHz	-

5.ゲイン at 1W 1kHz

L	R	typ
26.6	26.4	27dB

6.左右レベル差

	Lch	Rch	max(dB)
VR max	0.0	-0.2	±1.5
VR 10時	0.0	0.3	
VR 9時	0.0	0.4	
VR 8時	0.0	0.5	

基準:1W時のLch

7.その他の確認事項

全測定項目問題なし

- | | |
|----------------|----|
| 1)機構部ねじの増し締め | ok |
| 2)樹脂締め付け部ねじロック | ok |
| 3)VRガリなし | ok |
| 4)セレクターノイズなし | ok |